



## Relógio Cartográfico LVR-1939

### Características

- Registra o ponto mesmo na falta de energia
- Programação de sirene independente do dia da semana
- Possui alto-falante interno que possibilita sinalizar início e término de expediente, sem dispositivo externo.
- Saida de Sirene até máximo 400 watts
- Tempo de Sirene programado de 1 a 60 segundos
- Memória: 24 hor de sirene, 18 hor de coluna automáticas e 18 horários de cor de fita
- Alimentação 100/240VAC
- Mostrador com display de backlight
- Gabinete com caixa injetada em ABS de alta resistência e visor em policarbonato de alta flexibilidade e acabamento
- Consumo: 18 mA
- Peso: 1,980Kg
- Dimensões: LxHxP em mm 190x245x125
- tempo de no-Break: 12 h sem energia elétrica